



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Value (EM/Mains) Standard Output 11.6W 1400lm - 840 Zimna Biel | 105cm - Zamienne 38W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 248589                              |
| EAN                              | 4099854039249                       |
| Kod Producenta                   | 4099854039249                       |
| Producent                        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta                 | LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840 LEDV |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                  |
| Gwarancja                        | 5 lat                               |
| Klasa efektywności energetycznej | E                                   |
| Żywotność (h)                    | 30000                               |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                             |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 38                  |
| Moc (W)       | 11.6W               |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G13                 |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Białły  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Białły |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1400lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | Value                           |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 105cm |
| Długość (mm)  | 1061  |
| Średnica (mm) | 26.8  |